

2. クイックリンクメニューが表示されます。 [プログラムと機能(F)]をクリックします。

プログラムと機能(F) モビリティセンター(B)	
電源スプション(O) イベントビューアー(V) システム(Y) デバイス マネージャー(M) ネットワーク接続(W)	[プログラムと機能(F)]をクリック
ディスクの管理(K) コンピューターの管理(G) コマンド プロンプト(C) コマンド プロンプト (管理者)(A)	
タスクマネージャー(T) コントロール パネル(P) エクスプローラー(E) 検索(S) ファイル名を指定して実行(R)	
シャットダウンまたはサインアウト(U) デスクトップ(D)	>
Web と Windows を検索	• e 🗧 🚔

3. 「プログラムと機能」が起動します。[Realtek High Definition Audio](サウンドドライバー)をクリックし、[アンインストールと変更]または[アンインスト ール]をクリックします。

0 70	グラムと機能			- 0	×
← -	- מאעב א 🗖 י 🗸 🚽	パネル > プログラム > プログラムと機能	∨ ひ ブログラムと根	能の検索	,p
עב	トロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更	!		
イン 表示	ストールされた更新プログラムを Fi	プログラムをアンインストールするには、一覧からプロ 復]をクリックします。	グラムを選択して [アンインストー	ル]、[変更]、または (播
Win 無效	ndows の機能の有効化または b化	整理 ▼ アンインストールと変更		10 •	0
		名前	発行元		10.1
		NVIDIA PhysX 3/7=/, 1/7,	NVIDIA Corport	tion	20
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジライバーを選 マールと変更]	択し、 をクリック	
		🔀 Realtek Card Reader	Realtek Semico	nductor Corp.	20
		K Realtek Card Reader	Realtek Semico Realtek	nductor Corp.	20 20
		W Realtek Card Reader Stil Realtek Ethernet Controller Driver W Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semico Realtek Realtek Semico	nductor Corp. nductor Corp.	20 20 20
		Realtek Card Reader Vi Realtek Ethernet Controller Driver Realtek High Definition Audio Driver TOSHIDA AUdio Ennancement	Realtek Semico Realtek Realtek Semico Toshiba Corpor	nductor Corp. nductor Corp. ation	20 20 20 20
	l	Realtek Card Reader Vi Realtek Charged Controller Driver Realtek High Definition Audio Driver Tosnica Audio Entancement	Realtek Semico Realtek Realtek Semico Toshiba Corpor	nductor Corp. nductor Corp. ation	20 20 20 20 20

4. "Realtek High Definition Audioドライバ(サウンドドライバー名)を削除してもよろしいですか?"メッセージ画面が表示されます。[はい(Y)]ボタンをクリックします。

※以下操作は、サウンドドライバーによって異なる画面が表示される場合があります。画面の指示にしたがってアンインストールしてください。



- 5. アンインストールが開始します。アンインストールが完了するまでしばらくお待ちください。
- 6. "新しい設定を有効にするにはコンピュータを再起動する必要があります。今、コンピュータを再起動しますか?"メッセージ画面が表示されます。[は い(Y)]ボタンをクリックします。



- 7. 自動的に再起動します。PCが起動するまでしばらくお待ちください。
- 8. PCが起動したら、再起動する前まで使用していたアカウントでサインインします。

9. タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。



10. [スタート]メニューから[すべてのアプリ]をクリックします。



11. すべてのアプリー覧が表示されます。スクロールして[アプリケーションの再インストール]をクリックします。



サウンドドライバーを再インストールする方法 < Windows 10> | サポート | dynabook(ダイナブック公式)

12.「アプリケーションの再インストール」が起動します。[セットアップ画面へ]ボタンをクリックします。

アプリアーションの再インストール	- 0	×
TOSHIBA Asaling Interview 100		^
🔧 アプリケーションの再インストール		
本製品にプレインストールされているアプリケーションやドライバを一度育齢してしまっても、 必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。 物料が見ていたかったので、シャースティーで見てます。		
の各種が強人されたいらくのめてラドアラブ可能です。他のいちにモラドアラブは行われいくください。		
****FZ****		
Copyright (C) 1999-2015 TOSHBA Corporation		
		~ (1

13. 「ドライバ」"「ドライバ」のセットアップ"画面が表示されます。左画面から[Realtek Audio Driver](サウンドドライバー名)をクリックします。

5 F94/K		- 0	×
TOSHIBA			
F5-F/K Windowsl	M ユーティリティ アプリケーション		
🞺 「ドライバ」のセッ	トアップ		
		Copyright (C) 1999-2015 TOSHBA Corporatio	0
Intel Management Engine_Interface			
Intel Display Driver			
 Intel Rapid Storage Technology Driver 	左記のいずれかをクリックしてください。		
NYEDIA Display Driver	日期のたいとうくだけ、小学問題のとうくだちご使用用います		
Realtok Audio Driver	ご使用の環境によっては、記載の手順と異なる場合がこざいます。その	り場合は表示されるメッセージに従ってください。	
driver.			
TOSHIBA Syst Driver			
Realtok LAN	ウンドドライバータをクロック		
Eilter Driver	ノンドドノイバー 石をノリソノ	を実行または保存しますか?」という	
Intel Wireles Driver		「行」ボタンをクリックしてください。	
Realtok Card			
- House			

14. 右画面から[→「Realtek Audio Driver」(サウンドドライバー名)のセットアップ]をクリックします。

ISHIBA Partnerster 20 For AT Woodwork ユーティリティ アブリケーション Port First Management Extend Management Parts Read Strange Tends Read Strange Tends Read Strange Realitek Audio Driver NORTH Malane	TOSHEA Corporation	
P3-04 Woodwool記録 ユーディリティ アプリテーション OF IFSイバルのセットアップ Copyright (C) 1009-2015 Antel Markacement Copyright (C) 1009-2015 Patel Disabuty Driver Inder Disabuty Driver Realtek Audio Driver	TOSHIBA Corporation	
Phild Menacement Copyright (C) 1999-2015 Phild Menacement Copyright (C) 1999-2015 Phild Menacement Copyright (C) 1999-2015 Phild Menacement Phild	TOSHIBA Corporation	_
httel Manacement Eacher Inter Neuer Install Real Storage Oktober Tendenbage Oktober Tendenbage Oktober	TOSHBA Corporation	_
httel Manasement Enclands Motione Technolise Charter Professional Charter Recollection Charter Recollection Charter		
Detail Underscherker Freidendung Überker Werdendung Überker		
Technology Order Technology Order WWDN Disawr		
NVENA Display		
Driver.		
Realtek Audio Driver 1がインストールされます。		
EAN touchead	·	
delater TOSHEA System		
<u>→I Realtek Audio Driver」のセットアッフ</u>		
Realtok LAN Driver	_	
Eliter Deber	ò	
Antel Windows LAN Driver		
Realitek Gord		

15.「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」画面が表示されます。[実行(R)]ボタンをクリックします。

ファイルのダ	ウンロード - セキュリティの警告 🛛 🗙
このファイル	レを実行または保存しますか?
	名前: setup_hd.bat 種類: Windows パッチファイル, 97 パイト 発信元: C:¥TOSAPINS¥Realtek Audio Driver
	実行(<u>R</u>) 保存(<u>S</u>) キャンセル
Ì	インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピューターに問 題を起こす可能性があります。発信元が信頼できない場合は、このソフトウェアを 実行したり保存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>

16.「Realtek Audio Driver X.X.X.XXXX」(サウンドドライバー名とバージョン)画面が表示されます。[開始]ボタンをクリックします。

Z TOSHIBA Archive Extractor Realtek Audio Driver 6.0.1.7449			×
展開先: C:\Users\Tosh\U	mp	オプショ	<u></u> ر
"tinstallwb.exe"			
Copyright @ 2015 TOSHIBA. All rights reserved.	終了	開始	ŝ

- 17. しばらくすると「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- "Realtek High Definition Audio Driver のInstallShield Wizard へようこそ"メッセージ画面(サウンドドライバーインストール画面)が表示されます。[次 へ(N)>]ボタンをクリックします。

※以下操作け	サウンドドライバ-	-によって異たろ画面が表示され	ろ場合があります	画面の指示に」たがってインストール	してください
ネル「床」には、	シンシートシート	「この」(美なる回面がなから)	-0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	回回の指示にしたがう ビインヘビール	

Realtek High Definition Audio Driver Se	etup (4.20) 6.0.1.7449 x64 Edition X	
	Realtek High Definition Audio Driver の InstallShield Wizard へようこそ InstallShield Woard (注, Realtek High Definition Audio Driver をこじょーナーに(ソストールします。 続行する には、しかく) をジックしてくただい。	
InstallShield	< 戻る(D) (次へ(D)) 4+2ts/	(図14)

- 19. インストールが開始します。インストールが完了するまでしばらくお待ちください。
- 20. "InstallShield Wizard の完了"メッセージ画面が表示されます。"・・・コンピューターを再起動する必要があります。"とメッセージが表示されている場合は、[◎ はい、今すぐコンピューターを再起動します。]を選択して[完了]ボタンをクリックします。



- 21. 自動的に再起動します。PCが起動するまでしばらくお待ちください。
- 22. PCが起動したら、再起動する前まで使用していたアカウントでサインインします。

サウンドドライバーを再インストールする操作は以上です。

音(サウンド)がでることを確認してください。

Windows 10 Anniversary Update(Windows 10バージョン1607)以降をお使いの場合

※ここでは例としてサウンドドライバーが[Conexant HD Audio]を搭載しているPCで説明しています。

1. タスクバーの[スタート]ボタンをマウスの右ボタンでクリックします。



2. クイックリンクメニューが表示されます。



◆Windows 10 Anniversary Update(Windows 10バージョン1607)の場合 a.[プログラムと機能(F)]をクリックします。



b.「プログラムと機能」が起動します。[Conexant HD Audio](サウンドドライバー)をクリックし、[アンインストールと変更]または[アンインストール]をクリックします。



◆Windows 10 Creators Update(Windows 10バージョン1703)以降の場合 a.[アプリと機能(F)]をクリックします。



b.「アプリと機能」が起動します。[Conexant HD Audio](サウンドドライバー)をクリックします。 ※[Conexant HD Audio](サウンドドライバー)が表示されない場合は、画面をスクロールしてください。

经定		- 0	×
© π −4	アプリと機能		
設定の検索・ク	3D Builder Microsoft Corporation	16.0 KB 2017/12/21	
アブリ 臣 アブリと機能	Bluetooth(R) Link Toshiba Corporation	42.5 MB 2017/10/07	
i∋ 既定のアプリ	Candy Crush Soda Saga king.com	144 MB 2017/12/21	
四」 オフライン マップ	Conexant HD Audio Conexant	52.0 MB 2017/12/21	
Web サイト用のアプリ	CyberLink PhotoDirector 7 CyberLink Core	590 MB 2017/10/26	_
Conexant HD Aug	lio](サウンドドライバー)	99.0 MB 2017/10/07	
*	クリック	1.46 GB 2017/10/26	
	CyberLink Screen Recorder CyberLink Corp.	26.5 MB 2017/10/26	
	CutherLink SeeM/sult Disver	79.7 MR	(図2

c.[アンインストール]ボタンをクリックします。



サウンドドライバーを再インストールする方法 < Windows 10> | サポート | dynabook(ダイナブック公式)

d."このアプリとその関連情報がアンインストールされます。"メッセージ画面が表示されます。[アンインストール]ボタンをクリックします。

發定		– – ×
© л -⊿	アプリと機能	
設定の検索・ア	Bluetooth(R) Link Toshiba Corporation	42.5 MB 2017/10/07
アプリ	Candy Crush Soda Saga king.com	144 MB 2017/12/21
証 アプリと機能	Conexant HD Audio	このアプリとその関連情報がアンインストールさ れます。
15 既定のアプリ	Conexant 8.66.43.53	アンインストール
吨 オフライン マップ		変更 アンインフィ
ロ Web サイト用のアプリ		
ロ ビデオの再生	「アンインストール	/]ボタンをクリック
	CyberLink PowerDirector 14 CyberLink Corp.	1.46 GB 2017/10/26
	CyberLink Screen Recorder CyberLink Corp.	26.5 MB 2017/10/26
	Cuberlink SeeOV/sult Disver	79.7 MR ([

3. 「デバイスドライバのアンインストールウィザード」"デバイスドライバのアンインストールウィザードへようこそ。"画面が表示されます。[OK]ボタンをクリ ックします。 ツップ場先は、サウンドビライバーにトッて異たる画面が表示される場合があります。画面の指示にしたがってアンインストールしてください。

?	※以下操作は、サウンドドライバーによって異な	5回面が表示される場合があります。回面の指示にしたがってアンインストールして	ください
	🍓 デバイス ドライバのアンインストール ウィザード	×	

ቻ/አባス ዞንብ/አመምጋብጋストール ウィサ	/ードへようごそ。	`
- 「OK」をクリックすると、以下に一覧されて「 インストールされます。アンインストールを クしてください。	いるデバイスのデバイス ドライバボアン 中止する場合は、 (キャンセル) をクリッ	
デバイス Conexant HD Audio	920 754521-#	
×	キャンセル	(1910)

- 4. アンインストールが開始します。アンインストールが完了するまでしばらくお待ちください。
- 5. "デバイスドライバのアンインストールが完了しました。"メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

🍇 デバイス ドライバのアンインストール	ウイザード		\times
	デバイス ドライバのアンインストールが9	毛了しました。	
	アンインストール結果。		
	デバイス Conexant HD Audio	結果 成功	
		1	
		J	(13

6.「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」画面が表示されます。[今すぐ再起動する(R)]ボタンをクリックします。



- 7. 自動的に再起動します。PCが起動するまでしばらくお待ちください。
- 8. PCが起動したら、再起動する前まで使用していたアカウントでサインインします。
- 9. タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。



10. [スタート]メニューが表示されます。すべてのアプリの一覧を[あ]カテゴリまでスクロールします。



11. [あ]カテゴリ内の[アプリケーションの再インストール]をクリックします。



2020/3/10

サウンドドライバーを再インストールする方法 < Windows 10> | サポート | dynabook(ダイナブック公式)

12. 「アプリケーションの再インストール」が起動します。[セットアップ画面へ]ボタンをクリックします。



13. 「ドライバ」"「ドライバ」のセットアップ"画面が表示されます。左画面から[Conexant Audio Driver](サウンドドライバー名)をクリックします。

∃ ドライバ × +						-		×
\leftrightarrow \rightarrow O the///C/tosaping	/HTML/SETUP/set_drv/index.htm			□ ☆	=	\mathbb{Z}	۵	
TOSHIBA Leading Innovation >>>								
ドライバ Windows開達	ユーティリティ	アプリケーション						
キロ・ 「ドライバ」のセットフ	アップ							
O 1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1			Copyright (C) 19	99-2015 TC	SHIBA	Corpo	ration	
Intel AMI Software								
 Intel Display Driver Intel Rapid Stormer 	1.12.01.00.000							
Technology Driver	左記のいすれかをク	りックしてくたさい.						
Driver								
Conexant Audio Driver	記載のないドライバは、(os標準のドライバをこ	使用願います。	7 2010			7	
 ALPS Pointing Device <u>Driver</u> 	こ、使用の環境にようては	1、記載の手用に 判/34	いる古かこさいま	9. CO18	古い衣	जन्म	\$79	6-
Intel Wireless LAN Driver								
Intel LAN Driver	ウンドドライノ	(一夕をク)	IN/					
Realtek Card Reader	5211517	12/2		が表示されば	とす。			
Wacom Digitizer Driver								
Intel Bluetooth Filter Driver								
Intel Integrated Sensor Solution Drivers								

14. 右画面から[→「Conexant Audio Driver」(サウンドドライバー名)のセットアップ]をクリックします。

1 F54/K × +				-	• ×
\rightarrow O file///C/TOSAPINS	/HTML/SETUP/set_drv/index.htm	0	☆ =	\mathbb{Z}	۵
roshiba eading Innovation >>>					
ドライバ Windows開設	ユーティリティ アプリケーション		5. B.		13
ぇ ੵ 「ドライバ」のセット	アップ				
		Copyright (C) 1999-20	15 TO SHE	A Corp	oration
Intel AMT Software					
Intel Display Driver					
 Intel Rapid Storage Technology Driver 	Conexant Audio Driver				
TO SHIBA System Driver	「Conexant Audio Driver」をインストール	レします。			
Conexant Audio Driver	→[Conexant Audio Driver]のセットフ	207			
ALPS Pointing Device Driver					
Intel Wireless LAN					
Intel LAN Driver					
Product Const Pr	サウンドドライバー名)の	セットアップ	をク	1.92	ל
e Reanex Care Re		201722			
Wacom Digitizer					
Intel Bluetooth Filter Driver					
Intel Integrated Sensor Solution Drivens					

15. 画面下部に「setup_hd.bat(XXバイト)をXXXXXXX-XXXXXXから開きますか?」(XXには英数字が入ります)画面が表示されます。[開く]ボタンをクリックします。



16.「Conexant Audio Driver X.X.X.XXXX」(サウンドドライバー名とバージョン)画面が表示されます。[開始]ボタンをクリックします。

TOSHIBA Archive Extractor		×	
Conexant Audio Driver 8.66.23.50			
展開先: C:¥Users¥JIRO-¥AppData¥Local¥Temp¥TCF0027800C.	temp		
開始ボタンをクリックしてください。		オプション	
展開が完了したらセットアップを開始します。 "tinstallwb.exe"			
Copyright @ 2015 TOSHIBA. All rights reserved.	終了	開始	-

- 17. しばらくすると「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックします。
- 18.「デバイスドライバのインストールウィザード」"デバイスドライバのインストールウィザードへようこそ。"メッセージ画面(サウンドドライバーインストール画面)が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

🍓 デバイス ドライバのインストール ウィザ	-۴		×
	デバイス ドライバのインストール ウィサ	ードへようこそ。	1
	(OK) をクリックすると、以下に一覧され ドライバガインストールされます。イン) をクリックしてください。	いているすべてのデバイスに対してデバイス ミトールを中止する場合は、「キャンセル]	
	デバイス Conevant HD Audio	タスク	
		生ヤンセル	
			(义

※以下操作は、サウンドドライバーによって異なる画面が表示される場合があります。画面の指示にしたがってインストールしてください。

19. インストールが開始します。インストールが完了するまでしばらくお待ちください。

サウンドドライバーを再インストールする方法 < Windows 10> | サポート | dynabook(ダイナブック公式)

20. "デバイスドライバのインストールが完了しました。"メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

🎍 デバイス ドライバのインストール ウイ	ガード		×
	デバイスドライバのインストールが完 インストール結果。 「 <u>デバイス</u> Conexant HD Audio	7しました。	
	×		(図36

21.「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」画面が表示されます。[今すぐ再起動する(R)]ボタンをクリックします。



22. 自動的に再起動します。PCが起動するまでしばらくお待ちください。

23. PCが起動したら、再起動する前まで使用していたアカウントでサインインします。

サウンドドライバーを再インストールする操作は以上です。

音(サウンド)がでることを確認してください。

関連情報

 上記操作はお使いのPCにプレインストールされているサウンドドライバーの再インストールになります。サウンドドライバーの更新モジュールが別途提 供されている場合があります。以下のリンクを参照し、最新のサウンドドライバーが提供されている場合はインストールしてください。
 「016701:「東芝サービスステーション」ドライバーやアプリなどの更新情報を確認し、インストールする方法<Windows 10>]
 [016733:「Windows(R)Update」更新プログラムを今すぐ確かめる方法<Windows 10>]
 [dynabook.com | サポート情報 | ダウンロード | モジュール検索]

以上



お問い合わせ | サイトマップ | プレスリリース | 商標に関して | ご利用上の注意

2020/3/10

🕒 アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。

※このページの画像はすべてイメージです。

個人情報保護方針 サイトのご利用条件

© Dynabook Inc.